



Renoir 35W

Proiettore orientabile con adattatore per installazione su binario tensione di rete per sorgente LED 35W ad alta resa con emissione monocromatica in tonalità Warm o Natural White, ottima resa cromatica CRI 90. Alimentatore elettronico integrato nelle versioni On/Off o DALI. L'apparecchio è realizzato in pressofusione di alluminio e materiale termoplastico, permette una rotazione di 330° attorno all'asse verticale e un'inclinazione di 90° rispetto al piano orizzontale.

| | |
|--|---|
| Codice | 6522-92-366 |
| Tipologia | Faretto binario |
| Designer | S.T. Fabas Luce |
| Codice a Barre | 8019282547495 |
| Tariffa doganale | 94054239 |
| Colore | Nero |
| Materiale | Struttura in alluminio |
| IP | IP20 |
| IK | 04 |
| Classe di Isolamento |  |
| Temp. ambiente di funzionamento | -5°C + 35°C |
| Anni di garanzia | 3 |
| Dimensioni della Lampada | 135mm Ø85mm - 0.6kg |
| Dimensioni della Scatola | 210x210x90mm - 0.7kg |
| | Sorgente luminosa 1 |
| Sorgente | LED Integrato |
| Caratteristiche LED | COB |
| Flusso Sorgente Luminosa | 3930 lm |
| Flusso Apparecchio | 3638 lm |
| Temperatura Colore | Warm white 3000K |
| Ottica | 22° |
| CRI Minimo | >90 |
| Mantenimento Flusso Luminoso | 50.000h L80 B20 |
| Classe Energetica |  |
| | Specifica elettrica 1 |
| Tensione di Alimentazione | 220 - 240V AC 50/60 Hz |
| Potenza Totale Assorbita | 35W |
| Driver | Incluso |
| Fattore di Potenza | >0,9 |
| Sistema di Controllo | DALI |

