

## Ermes

MASTER DALI CASAMBI Questo prodotto è un dispositivo master DALI per applicazioni monomaster CASAMBI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI, da dispositivi mobili e app Casambi. Permette di collegare fino a 64 lampade DALI su binario, ripartite fino ad 8 gruppi (4 su una rete Casambi Classic) o in broadcast tutte contemporaneamente (in base al profilo caricato). Il controllo delle lampade è effettuato tramite comandi DALI di gruppo: ogni lampada risponderà ai comandi relativi al proprio gruppo di assegnazione. Disponibili fixtures per il funzionamento: in broadcast, controllo di 8 gruppi, controllo di 4 gruppi con comando TW. Il dispositivo ha un consumo di 8W e una corrente di uscita di 180mA.

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>              | <b>6101-50-109</b>                   |
| <b>Typ</b>                        | Netzteile und Treiber                |
| <b>EAN</b>                        | 8019282557425                        |
| <b>Zolltarif</b>                  | 94054239                             |
| <b>Farbe</b>                      | Weiß                                 |
| <b>IP</b>                         | IP20                                 |
| <b>Artikelmaße</b>                | 143x58mm                             |
|                                   | <b>Elektrische Spezifikationen 1</b> |
| <b>Eingangsspannung</b>           | 48V DC                               |
| <b>Gesamtabsorbierte Leistung</b> | 8W                                   |
| <b>Steuerungssystem</b>           | DALI                                 |

