

## Ermes

MASTER DALI CASAMBI Questo prodotto è un dispositivo master DALI per applicazioni monomaster CASAMBI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI, da dispositivi mobili e app Casambi. Permette di collegare fino a 64 lampade DALI su binario, ripartite fino ad 8 gruppi (4 su una rete Casambi Classic) o in broadcast tutte contemporaneamente (in base al profilo caricato). Il controllo delle lampade è effettuato tramite comandi DALI di gruppo: ogni lampada risponderà ai comandi relativi al proprio gruppo di assegnazione. Disponibili fixtures per il funzionamento: in broadcast, controllo di 8 gruppi, controllo di 4 gruppi con comando TW. Il dispositivo ha un consumo di 8W e una corrente di uscita di 180mA.

<b>Code</b>	<b>6101-50-109</b>
<b>Type</b>	Alimentations et drivers
<b>Code Barres</b>	8019282557425
<b>Tarif douanier</b>	94054239
<b>Couleur</b>	Blanc
<b>IP</b>	IP20
<b>Dimensions de la lampe</b>	143x58mm
	<b>Spécifications électriques 1</b>
<b>Tension d'alimentation</b>	48V DC
<b>Puissance totale absorbée</b>	8W
<b>Système de contrôle</b>	DALI

