

## Ermes

MASTER DALI CASAMBI Questo prodotto è un dispositivo master DALI per applicazioni monomaster CASAMBI, controllato da Bluetooth, sviluppato per controllare lampade DALI, da dispositivi mobili e app Casambi. Permette di collegare fino a 64 lampade DALI su binario, ripartite fino ad 8 gruppi (4 su una rete Casambi Classic) o in broadcast tutte contemporaneamente (in base al profilo caricato). Il controllo delle lampade è effettuato tramite comandi DALI di gruppo: ogni lampada risponderà ai comandi relativi al proprio gruppo di assegnazione. Disponibili fixtures per il funzionamento: in broadcast, controllo di 8 gruppi, controllo di 4 gruppi con comando TW. Il dispositivo ha un consumo di 8W e una corrente di uscita di 180mA.

<b>Codice</b>	<b>6101-50-110</b>
<b>Tipologia</b>	Alimentatori & Drivers
<b>Codice a Barre</b>	8019282557432
<b>Tariffa doganale</b>	94054239
<b>Colore</b>	Nero
<b>IP</b>	IP20
<b>Dimensioni della Lampada</b>	143x58mm
	<b>Specifica elettrica 1</b>
<b>Tensione di Alimentazione</b>	48V DC
<b>Potenza Totale Assorbita</b>	8W
<b>Sistema di Controllo</b>	DALI

